

アルファメール2 メールを使ってみよう! 管理者編

管理者編

「管理者メニュー」でメールアドレスを作成する

操作方法がわからない場合はサポートセンターへ

準備していただくもの

- インターネットに接続されているパソコン
- ブラウザソフト (Microsoft Edgeなど)
- アルファメール 2 登録完了のお知らせ

※ご契約時にご案内しました資料をご確認ください。
お手元に無い場合、お客様マイページでご確認いただけます。

メモ欄

STEP 1 ブラウザを起動します

STEP 2 会員サイトへアクセスします



アルファメール/アルファメール2 会員サイト
<https://www.alpha-mail.jp>

STEP 3 管理者メニューにログインします



会員サイト トップページ

ログインボタンを
クリック



入力


ログイン画面

ドメイン名	0000.co.jp
公開URL	http://www.0000.co.jp/
会員サイト	※1 https://www.alpha-mail.jp
管理者メールアドレス	※2 XXXXXX@0000.co.jp
管理者初期パスワード	※3 XXXXXXXX

「登録完了のお知らせ」に記載されている
「管理者メールアドレス」①
「管理者初期パスワード」②を半角で入力します。
(パスワードは、大文字/小文字を区別します)
※管理者パスワードを変更された場合は、
変更後のパスワードを入力してください。
入力後、「ログイン」ボタン③をクリックします。

登録完了のお知らせ

STEP 4 メールアカウント作成画面を表示します



① 「管理者メニュー」から
「アカウント管理」をクリック



② 「メールアカウントの追加」
ボタンをクリック

STEP 5 メールアカウントを作成します



① 必要項目を入力し「追加」ボタンをクリック

- 部署・氏名
メールアドレスを利用される人の部署・氏名
- メールアカウント
メールアドレスの「@」より前の部分
- パスワード
メールを送受信する際のパスワード
- パスワードの再入力
確認のためパスワードを再入力

STEP 6 メールアカウント作成完了!!



作成したアカウントの
メールアドレスとパスワードを
利用者の方に渡してください。

※メールソフトへ設定をされる場合は、
「メールを使ってみよう! 利用者編」をご参照ください。

作成したアカウントが
一覧に表示されます

アカウントを追加する場合は
STEP4 ②～STEP6の作業を繰り返してください。

設定
完了!

アルファメール2 メールを使ってみよう! 利用者編

利用者編 ▶ メールアドレスをメールソフトに設定

コピーしてご利用ください

操作方法がわからない場合はサポートセンターへ

準備していただくもの


- インターネットに接続されているパソコン
- メールソフト (Outlookなど)

管理者に確認するもの

- メールアドレス
- 送信サーバー名、受信サーバー名
- パスワード

メモ欄

STEP 1 メールソフトを起動します



はじめて起動した場合、右画面が表示されます。表示されない場合は、以下手順で操作を進めてください。

- 1 「ファイル」→「情報」をクリック
- 2 「アカウントの追加」をクリック
- 3 STEP2に進みます。




Outlook 2021 (POP利用の場合) を例にご案内します。その他メールソフトの設定方法は会員サイトに掲載しています。

アルファメール/アルファメール2 会員サイト
<https://www.alpha-mail.jp>



STEP 2 メールアドレスを入力します



- 1 「メールアドレス」を入力
- 2 「詳細オプション」をクリックし、「自分で自分のアカウントを手動で設定」をチェック
- 3 「接続」ボタンをクリック


STEP 3 アカウントの種類を選択します



- 1 「POP」をクリック



STEP 4 サーバーの設定をします



- 1 「pop.ドメイン名」を入力 【例】pop.〇〇〇〇.co.jp (半角英数字)
- 2 「amsub.ドメイン名」を入力 【例】amsub.〇〇〇〇.co.jp (半角英数字)
- 3 「587」と入力
- 4 「次へ」ボタンをクリック


●587番ポート (サブミッションポート) とは
各インターネットサービスプロバイダにおいて、迷惑メール対策として標準の25番ポートからの送信が規制されている場合があります。587番ポートは「規制によって25番ポートが利用できない場合」に利用する送信ポートです。

STEP 5 パスワードを入力します



- 1 「パスワード」を入力
- 2 「接続」ボタンをクリック

STEP 6 設定完了!!



- 1 「完了」ボタンをクリック

設定完了!

※設定完了後、送受信のテストを行ってください。

